

0~1MHz 2CHアンプ

2AP-02A
2AP-03A

2APシリーズはNIM-1UNITケースに収納されたDCアンプで、独立した2CHの系統を持っています。
それぞれのCHは増幅率の6段切替と4フィルタの4段切替が行えます。
オフセット調整が前面パネルで行えます。
増幅率切替スイッチの位置が外部から読み出せるタイプ(2AP-02A)も御座います。
また、ACモードでの入力も可能です。

仕 様

周波数範囲	DC DC~1MHz AC 1.6Hz~1MHz
フィルタ周波数	5KHz、20KHz、50KHz、500KHz
利得	2、5、10、20、50、100倍
入力電圧	許容入力±30V Max
入力抵抗	1MΩ
出力電圧	±5V以上(50Ω負荷時)
電源	±24V/0.1A、+12V/0.1A
ケース	NIM-1UNIT
コネクタ	入出力 CAMAC (RA00250) レモ社製 読出し 57-40140×2(2AP-02Aのみ)

価 格

2AP-02A [お問い合わせください](#)

2AP-03A [お問い合わせください](#)



APPLICATION OF ELECTRONIC DEVICES

ツジ電子株式会社

本社 〒300-0013茨城県土浦市神立町3739

TEL.029-832-3031(代) FAX.029-832-2662

URL <https://www.tsujicon.jp/> E-mail info2@tsuji-denshi.co.jp