

0~100KHz 4CHアンプ

4AP-02
4AP-03

4APシリーズはNIM-1UNITケースに収納されたDCアンプで、独立した4CHの系統を持っています。
それぞれのCHは増幅率の6段切替、10KHzフィルタ(切替スイッチ)を内蔵しています。
オフセット調整が前面パネルで行えます。
増幅率切替スイッチの位置が外部から読み出せるタイプ(4AP-02)も御座います。

仕 様

周波数範囲	DC~100KHz
フィルタ周波数	10KHz
利得	2、5、10、20、50、100倍
入力電圧	許容入力±100V Max
入力抵抗	1MΩ
出力電圧	±10V以上/10mA
電源	±24V/0.1A、+12V/0.1A
ケース	NIM-1UNIT
コネクタ	入出力 CAMAC (RA00250) レモ社製 読出し 57-40140×2 (4AP-02のみ)



価 格

4AP-02 [お問い合わせください](#)4AP-03 [お問い合わせください](#)

APPLICATION OF ELECTRONIC DEVICES

ツジ電子株式会社

本社 〒300-0013茨城県土浦市神立町3739

TEL.029-832-3031(代) FAX.029-832-2662

URL <https://www.tsujicon.jp/> E-mail info2@tsuji-denshi.co.jp